

Özet

Yıldız üçgen rölesi üç fazlı motorların ilk kalkışlarında kontrol amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma zaman aralığını 0,1sn. – 60sn. arası ayarlayabiliriz. Cihaza enerji verildikten sonra röle çeker ve yıldız sürme gerçekleşir. Ayarlanan zaman kadar yıldızda kalır ve zaman dolduktan sonra bekleme (0,1ms.-500ms.) zamanına geçer. Ardından röle bırakır. Böylelikle üçgen sürme gerçekleşir. Enerji kesilene kadar röle bu konumunu korur.

Kontaktörlerin gücüne, markalarına ve aşınmalarına göre kontaklarını bırakma zamanında farklılıklar gösterebildiği için yıldızdan üçgene geçiş süresi kullanıcı tarafından en güvenli süreye ayarlanmalıdır.

Öğeler

Özellikler

Ürün Kodu

EE-YUR-60

Çalışma Voltajı

A1/A2: 220VAC 50/60Hz**B1/A2:** 24VDC

Güç Tüketimi

3W

Çalışma Sıcaklığı

-10°C / 60 °C

Röle Çıkışı

1 Adet NO/NC (Max: 8A – 250VAC)

15 : COM 16 : NC 18 : NO

Sinyalizasyon

Besleme ve Röle Çıkış Led'i

Cihaz Boyutu

80mm x 80mm x 23,5mm

Montaj Türü

DIN-Rail (Raya Montaj)

